**No.** N 5 3 9 3 A 91002

unit

半導体ニューズ No.5393 とさしかえてください。

## モノリシックディジタル集積回路 LB1888V 3相ブラシレスセンサレス モータドライバ


LB1888V は、3 相ブラシレスセンサレスモータドライバIC であり、特に8mm VTR 用のシリンダモータ駆動に最 適である。

## 機能 · 3 相全波駆動。

- ・ホール素子不要。
- WWW.DZSC.COM ・ソフトスイッチング。
- ・正逆転可能。
- ・サーマルシャットダウン回路内蔵。
- ・FG, PG アンプ内蔵。


## **絶対最大定格** / Ta=25

5.	<b>X19Q/\/L/16</b> / 1d=25			unin
	最大電源電圧1	VCC1 max	7	V
	最大電源電圧2	VCC2 max	12	V
	最大電源電圧3	Vs max	VCC2	V
	出力印加電圧	VO max	Vs + 2	V
	入力印加電圧	V <sub>I</sub> max	V <sub>CC</sub> 1	V
	出力電流	IO max	1.0	Α
	許容消費電力	Pd max	0.5	W
	動作周囲温度	Topr	- 20 ~ <b>+</b> 75	
	保存周囲温度	Tstg	- 55 ~ + 150	



## 外形図 3191A

(unit:mm)



■本書記載の製品は、極めて高度の信頼性を要する用途(生命維持装置、航空機のコントロールシステム等、 多大な人的・物的損害を及ぼす恐れのある用途)に対応する仕様にはなっておりません。そのような場合に は、あらかじめ三洋電機販売窓口までご相談下さい。

■本書記載の規格値(最大定格、動作条件範囲等) を瞬時たりとも越えて使用し、その結果発生した機器の欠陥 について、弊社は責任を負いません。

# LB1888V

<b>許容動作範囲</b> / Ta=25					unit						
<b>電源電圧</b> 1	VCC1			3 ~ 6	V						
<b>電源電圧</b> 2	VCC2			3 ~ 10	V						
<b>電源電圧</b> 3	Vs		0	~ VCC2	V						
注): 通常走行は FRC 端子	-	使うこと。									
<b>電気的特性</b> / Ta=25 ,VCC			min	typ	max	unit					
電源電流	ICC1	I <sub>O</sub> =100mA		7.5	12	mA					
山土森山東流	ICC2	IO=100mA		1	3	mA ^					
出力静止電流	ICC1OQ	VSTBY=0		0	30	μA					
	ICC2OQ	VSTBY=0		0	30	μΑ					
山土約和秦广上側	ISOQ	VSTBY=0		0	30	μΑ					
出力飽和電圧上側	Vou(sat)1			0.1	0.15	V					
山土砂の華に工御		IO=400mA, VS=3V		0.3	0.5	V					
出力残り電圧下側	Vop(sat)1	_		0.2	0.3	V					
/ 00M 地フロセンカ		IO=400mA, VS=3V	0.0	0.45	0.7	V					
COM 端子同相入力	VIC		0.3		VCC2-1	V					
<b>電圧範囲</b>	\/		0		1/2-4	.,					
「スタンパイ端子 「」 」 ★ # 元 □	VSTBYH		2		VCC1	V					
「H」レベル電圧 〈スタンパン端ス	\/0==\		0.0		. 0.7	17					
<b>↑スタンパイ端子</b>	VSTBYL		<b>-</b> 0.2		+ 0.7	V					
<b>└「∟」レベル電圧</b> スタンパイ端子入力電流	lo-ny (	\\a==\\\ 2\\			400	^					
スタンパイ端子リーク電流	ISTBYI	VSTBY=3V	20		100	μA 					
「FRC <b>端子「</b> H」	ISTBYL	VSTBY=0	<b>-</b> 30 2.2		\/001	μA V					
レベル電圧	VFRCH		2.2		VCC1	V					
〈 FRC 端子「L 」	VFRCL		- 0.2		+ 0.7	V					
レベル電圧	VFRGL		- 0.2		. 0.7	V					
· FRC <b>端子入力電流</b>	IFRCI	VFRC=3V			100	μΑ					
FRC <b>端子リーク電流</b>	IFRCL	VFRC=0	- 30			μΑ					
フィルタ端子入力電流	IFILTER I	VFILTER=2V			10	μΑ					
フィルタ端子リーク電流	IFILTER L	VFILTER=0	- 10			μΑ					
CL <b>端子入力電流</b>	ICL I	VFILTER=2V, VCL=0	- 10			μΑ					
CL <b>端子リーク電流</b>	ICL L	VCT=3A			10	μΑ					
C1, C2 <b>ソース電流比</b>	RSOURCE	C1 / C2	- 15	0	+ 15	%					
C1, C2 <b>シンク電流比</b>	RSINK	C1 / C2	- 15	0	+ 15	%					
C1 <b>ソース</b> , シンク電流比	RC1	SOURCE / SINK	- 20	0	+ 30	%					
C2 <b>ソース</b> , シンク電流比	R <sub>C</sub> 2	SOURCE / SINK	- 20	0	+ 30	%					
∕ サーマルシャットダウン	TTSD		150	180	210						
動作温度											
<b>´ サーマルシャットダウン</b>	$\Delta TTSD$			15							
しヒステリシス											
[FG <b>アンプ部</b> ]											
入力オフセット電圧	VIO			± 1	± 5	mV					
入力パイアス電流	IB				250	μΑ					
同相入力電圧範囲	VICOM		1		2	V					
出力電流(シンク)	IOL				2	mΑ					
出力オン電圧	VOL		_	0.2	0.4	V					
出力オフ電圧	VOH		2.8			V					
<b>「シュミットアンプ</b>	VSHYS			50		mV					
<b>し</b> ヒステリシス幅					次ページ/	、娃!					

## **LB1888V**

前ページより続く。					
[PG <b>アンプ部</b> ]		min	typ	max	unit
入力オフセット電圧	VIO		± 1	± 5	mV
入力パイアス電流	IB			500	μΑ
同相入力電圧範囲	VICOM	1		2	V
出力電流(シンク)	lOL			2	mΑ
出力オン電圧	VoL		0.2	0.4	V
出力オフ電圧	Voн	2.8			V
<b>〈シュミットアンプ</b>	Vshys		20		mV
ヒステリシス幅					
は設計目標であり、測定	とは行わない。				

- ■本書記載の製品は、定められた条件下において、記載部品単体の性能・特性・機能などを規定するものであり、お客様の製品(機器)での性能・特性・機能などを保証するものではありません。部品単体の評価では予測できない症状・事態を確認するためにも、お客様の製品で必要とされる評価・試験を必ず行って下さい。
- ■弊社は、高品質・高信頼性の製品を供給することに努めております。しかし、半導体製品はある確率で故障が生じてしまいます。この故障が原因となり、人命にかかわる事故、発煙・発火事故、他の物品に損害を与えてしまう事故などを引き起こす可能性があります。機器設計時には、このような事故を起こさないような、保護回路・誤動作防止回路等の安全設計、冗長設計・機構設計等の安全対策を行って下さい。
- ■本書記載の製品が、外国為替及び外国貿易法に定める規制貨物(役務を含む)に該当する場合、輸出する際に同法に基づく輸出許可が必要です。
- ■弊社の承諾なしに、本書の一部または全部を、転載または複製することを禁止します。
- ■本書に記載された内容は、製品改善および技術改良等により将来予告なしに変更することがあります。したがって、ご使用の際には、「納入仕様書」でご確認下さい。
- ■この資料の情報(掲載回路および回路定数を含む)は一例を示すもので、量産セットとしての設計を保証するものではありません。また、この資料は正確かつ信頼すべきものであると確信しておりますが、その使用にあたって第3者の工業所有権その他の権利の実施に対する保証を行うものではありません。

