查询CSC91415供应商 捷多邦，专业PCB打样工厂，24小时加急出货

产品型号：CS32100

产品名称：八/十位液晶显示驱动电路

概述与应用：

CS32100 是 CMOS 液晶显示驱动电路，它能接受来自拨号器的拨号数据，并把数据显示在 LCD 显示器上，并能显示实时时钟和通话时间，主要适用于电话和数字显示系统中。

功能特点：

- 驱动 8/10 位 LCD 显示器
- 显示拨号号码
- 可选择显示 12 小时制或 24 小时制实时时钟（RTC），或不显示
- 可设置实时时钟
- 计通话时间的秒表功能（STW），计时长达 59 分 59 秒
- 摘机时，可在 STW 和 RTC 之间切换
- 片内与拨号器的接口为 SDI 形式
- 工作电压：直流 1.5V（典型值）
- 工作电流：3μA（最大值）
- 片内集成电压倍压电路，用于驱动 LCD
- LCD 驱动方式：3V，1/3 占空比，1/2 偏置
- 使用 32768Hz 晶振的单一时钟

封装形式：Dies

找PDF 维库一下 pdf.dzsc.com